




**IMPORTANTE:**


- Antes de iniciar a instalação certifique-se que a energia elétrica está desligada e o espaço livre de qualquer obstáculo.
- Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.

1


Identifique os cabos elétricos e prepare-os para serem instalados no conector do produto.

**2**


Utilize o suporte (A) para marcar os pontos de furação.

**3**


Fure o teto (3.1) e instale a bucha (B) adequada para a fixação.

**4**


Ligue os fios da rede elétrica no conector (C) do produto, respeitando a sequência da fase, do neutro e do terra.

**5**

Fixe o suporte (A) com os parafusos (D) nas buchas (B) já instaladas.

**6**

Fixe a base (E) rosqueando os parafusos laterais (F).

**7**

Encaixe o difusor (G) na base (E) e gire com cuidado para travar.

Atenção: O difusor pode trincar ou quebrar se não for manuseado cuidadosamente.

